
Поддержка аналого-цифрового моделирования на языке Verilog-AMS в Delta Design 3.5 версия: 3.5

Verilog-AMS – подмножество языка Verilog, в котором акроним «AMS» говорит сам за себя – **Analog Mixed-Signal** (аналоговый, со смешанными сигналами). Языковые расширения в Verilog-AMS дают разработчикам радиоэлектроники описывать работу как аналоговых, так и цифровых электронных компонентов и схем. Использование Verilog-AMS будет интересно промышленным предприятиям, выпускающим радиоэлектронные изделия на базе печатных плат, а также предприятиям-разработчикам интегральных микросхем и микросборок.

Основные особенности расширения Verilog-AMS:

1. Цепи аналогового и цифрового типов могут описываться в одном и том же модуле,
2. Процедурные блоки `always`, `initial`, `analog` могут использоваться в одном и том же блоке,
3. Чтение и запись аналоговых и цифровых цепей доступно из любого контекста в одном модуле,
4. Значение цифровым цепям может быть назначено в любом контексте вне процедурного блока `analog`,
5. Аналоговые значения (токи и напряжения) могут быть назначены только внутри процедурного блока `analog`,
6. Семантика блоков `initial` и `always` остается такой же, как в языке Verilog,
7. Добавляется новый оператор `connect` для соединения модулей из аналогового и цифровых доменов

В качестве примера можно рассмотреть работу аналого-цифровой части, в которой описана работа тактового генератора в цифровой части, а в аналоговой – подключенного к нему резистора.

Описание аналоговой части:

```
`include "disciplines.vams"  
module resistor (p, n);  
  parameter real r=5; // resistance (Ohms)  
  inout p, n;  
  electrical p, n;  
  analog  
  I(p,n) <+ V(p,n) / r ;  
endmodule
```

Цифровой:

```
module clock(output reg clk);  
  always  
  begin  
    #10 clk <= 1;  
    #10 clk <= 0;  
  end  
endmodule
```

Соединение аналогового и цифрового доменов:

```
`include "disciplines.vams"  
connectmodule d2a (out, in);  
input in;  
output out;  
electrical out;  
parameter integer a = 5;  
parameter integer b = 0;  
  
analog @(posedge in)  
begin
```

```
if (in)
    V(out) <+ a;
else
    V(out) <+ b;
end
endmodule
```

Тестовая часть (тестбенч)

```
`timescale 10ns / 10ps
`include "disciplines.vams"
`include "digital.v"
module testbench();
    electrical out_v;

    wire iner;
    resistor R (in, out_v);
    clock Clcker(iner);
endmodule
```

Поддерживаемая версия Verilog-AMS - 2.4.0 (стандарт Accelera, May 30, 2014).

Для разработки аналого-цифровых частей радиоэлектронных изделий в Delta Design предусмотрен текстовый редактор с подсветкой синтаксиса и авто дополнениями. Начиная с версии 3.5 – добавлена подсистема распознавания конструкций языка (парсер), подсистема компиляции распознанных конструкций языка (компилятор), подсистема цифрового моделирования, вывода на экран результатов моделирования. Также необходимо упомянуть о наличии в САПР подсистемы аналогового моделирования SimOne и возможности аналого-цифрового взаимодействия между симуляторами. На рисунке представлен графический интерфейс Delta Design 3.5 с приведенным выше примером. Его же (пример) будем использовать для демонстрации работы с симулятором в серии статей по Verilog-AMS в Delta Design

3.5.

